Placa de entrada de áudio PDS-4K e DisplayPort 1.2

- **Adiciona passagem de áudio e capacidade Dante ao sistema**

Adiciona a capacidade do PDS-4K de passar áudio integrado da entrada HDMI/DisplayPort/SDI para saídas de programa e encaixar/desencaixar para áudio de rede Dante.

- **Adiciona mais dois conectores de entrada**

Adiciona dois conectores de entrada DisplayPort 1.2.

O PDS-4K inclui licença da Audinate Pty Ltd sob as patentes dos EUA 7747725, 8005939, 7978696, 8171152, patente europeia 2255541, patente chinesa ZL200780026677.0 e outras patentes pendentes ou emitidas. Consulte www.audinate.com/patents

Especificações técnicas	PLACA DE ENTRADA DE ÁUDIO PDS-4K E DISPLAYPORT 1.2
Especificações gerais	
Conectores	2 entradas DisplayPort 1.2 2x RJ-45 (Dante)
Resolução	3840x2400p@60
Profundidade de cor	10 bits
Amostragem de cores	4:4:4
HDCP	1.x
Capacidade de sinal	660 MHz
Canais de áudio	2 por entrada ou saída
Taxa de amostra de áudio	48 Khz
Profundidade de bits de áudio	16 bits ou 24 bits
Formato de áudio	PCM
Suporte para AES 67	Sim
Número de canais do Dante	64 entradas x 64 saídas (2 canais por entrada ou saída)
Recursos	Saídas selecionáveis entre entrada específica, Dante Audio ou Áudio segue o vídeo O áudio PGM retorna a Dante Todas as entradas transmitem para Dante

Gerada em: 17 May 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.