

Scheda di ingresso PDS-4K Audio e DisplayPort 1.2



- Aggiunge il pass-through audio e la capacità Dante al sistema
- Aggiunge altri due connettori di ingresso

Aggiunge la capacità necessaria affinché il PDS-4K possa trasferire l'audio incorporato dall'ingresso HDMI/DisplayPort/SDI alle uscite Program e incorporare/disintegrare l'audio di rete Dante.

Aggiunge due connettori di ingresso DisplayPort 1.2.

PDS-4K include la licenza di Audinate Pty Ltd coperta dai brevetti statunitensi 7747725, 8005939, 7978696, 8171152, dal brevetto europeo 2255541, dal brevetto cinese ZL200780026677.0 e da altri brevetti in attesa o rilasciati, vedere www.audinate.com/patents

Specifiche tecniche**SCHEDA DI INGRESSO PDS-4K AUDIO E DISPLAYPORT 1.2**

Specifiche generali	
Connettori	2 ingressi DisplayPort 1.2 2x RJ-45 (Dante)
Risoluzione	3840x2400p @60
Profondità colore	10 bit
Campionamento di colore	4:4:4
HDCP	1.x
Capacità del segnale	660 MHz
Canali audio	2 per ingresso o uscita
Frequenza di campionamento audio	48 Khz
Profondità di bit audio	16 bit o 24 bit
Formato audio	PCM
Assistenza AES 67	Si
Numero di canali Dante	64 ingressi x 64 uscite (2 canali per ingresso o uscita)
Caratteristiche	Uscite selezionabili tra input specifico, Dante Audio o Audio segue video Ritorno audio PGM su Dante Tutti gli ingressi trasmettono a Dante

Generato il: 17 May 2023

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.