

Scheda di ingresso audio e DisplayPort 1.2 PDS-4K



- Aggiunge il pass-through audio e la funzionalità Dante al sistema
- Aggiunge altri due connettori di ingresso

Aggiunge la capacità necessaria affinché il PDS-4K possa trasferire l'audio incorporato dall'ingresso HDMI™/DisplayPort/SDI alle uscite Program e incorporare/rimuovere l'audio di rete Dante.

Aggiunge due connettori di ingresso DisplayPort 1.2.

PDS-4K include la licenza di Audinate Pty Ltd con i brevetti statunitensi 7747725, 8005939, 7978696, 8171152, Brevetto europeo 2255541, brevetto cinese ZL200780026677.0 e altri brevetti in attesa o rilasciati, vedere www.audinate.com/patents

Consulta la Guida per l'utente del PDS-4K qui.

Specifiche tecniche**SCHEMA DI INGRESSO AUDIO E DISPLAYPORT 1.2 PDS-4K****Specifiche generali**

Connettori	2 ingressi DisplayPort 1.2 2x RJ-45 (Dante)
Risoluzione	3840x2400p @60
Profondità colore	10 bit
Campionamento di colore	4:4:4
HDCP	1.x
Capacità del segnale	660 MHz
Canali audio	2 per ingresso o uscita
Frequenza di campionamento audio	48 KHz
Profondità di bit audio	16 bit o 24 bit
Formato audio	PCM
Assistenza AES 67	Si
Numero di canali Dante	64 ingressi x 64 uscite (2 canali per ingresso o uscita)
Caratteristiche	Uscite selezionabili tra input specifico, Dante Audio o Audio segue video Ritorno audio PGM su Dante Tutti gli ingressi trasmettono a Dante

Generato il: 08 Nov 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.