

Eingangskarte PDS-4K Audio und DisplayPort 1.2



- **Erweitert das System um Audio-Pass-Through und Dante**
- **Fügt zwei weitere Eingangsanschlüsse hinzu**

Ermöglicht es dem PDS-4K, eingebettetes Audio vom Eingang HDMI/DisplayPort/SDI an die Programmausgänge weiterzuleiten und in das Dante-Netzwerk einzubetten/zu entkoppeln.

Fügt zwei Eingangsanschlüsse des Typs DisplayPort 1.2 hinzu.

PDS-4K beinhaltet eine Lizenz von Audinate Pty Ltd unter den US-Patenten 7747725, 8005939, 7978696, 8171152, dem europäischen Patent 2255541, dem chinesischen Patent ZL200780026677.0 und anderen angemeldeten oder erteilten Patenten. Siehe dazu www.audinate.com/patents

Technische Daten**EINGANGSKARTE PDS-4K AUDIO UND DISPLAYPORT 1.2**

Allgemeine technische Daten	
Anschlüsse	2x Eingänge Display Port 1.2 2x RJ-45 (Dante)
Auflösung	3840x2400p @60
Farbtiefe	10-Bit
Farbsampling	4:4:4
HDCP	1.x
Signalkapazität	660 MHz
Audiokanäle	2 pro Eingang oder Ausgang
Abtastrate des Audiosignals	48 kHz
Audio-Bit-Tiefe	16-Bit oder 24-Bit
Audioformat	PCM
Support für AES-67	Ja
Anzahl der Dante-Kanäle	64 Eingänge x 64 Ausgänge (2 Kanäle pro Eingang oder Ausgang)
Merkmale	Ausgänge auswählbar aus spezifischem Eingang, Dante-Audio oder Audio nach Video PGM-Audio nach Dante Übertragung aller Eingänge nach Dante

Generiert am: 17 May 2023

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.