

PDS-4K Tarjeta de entrada de audio y DisplayPort 1.2



- **Añade transferencia de audio y capacidad Dante al sistema**
- **Añade dos conectores de entrada más**

Añade la capacidad para que el PDS-4K pase audio integrado desde la entrada HDMI™/DisplayPort/SDI a las salidas de programa e integrado/no integrado al audio de la red Dante.

Agrega dos conectores de entrada DisplayPort 1.2.

El PDS-4K incluye la licencia de Audinate Pty Ltd bajo las patentes de EE.UU. 7747725, 8005939, 7978696, 8171152, Patente europea 2255541, Patente china ZL200780026677.0 y otras patentes pendientes o emitidas, ver www.audinate.com/patents

Consulta la Guía del Usuario del PDS-4K aquí.

Especificaciones del producto**PDS-4K TARJETA DE ENTRADA DE AUDIO Y DISPLAYPORT 1.2****Especificaciones generales**

conectores	2x entradas DisplayPort 1.2 2x RJ-45 (Dante)
resolución	3840x2400p @60
Profundidad de color	10 bits
Muestreo de color	4:4:4
HDCP	1.x
Capacidad de señal	660 MHz
Canales de audio	2 por entrada o salida
Frecuencia de muestreo de audio	48 Khz
Profundidad de bits de audio	16 bits o 24 bits
Formato de audio	PCM
Compatible con AES 67	Si
Número de canales Dante	64 entradas x 64 salidas (2 canales por entrada o salida)
características	Salidas seleccionables entre entrada específica, Dante Audio o Audio sigue al video Retorno de audio PGM a Dante Todas las entradas transmiten a Dante

Generado en: 08 Nov 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

www.barco.com

BARCO