

PDS-4K 오디오 및 DisplayPort 1.2 입력 카드



- 시스템에 오디오 패스스루 및 Dante 기능 추가
- 2개의 입력 커넥터 추가

PDS-4K가 HDMI/DisplayPort/SDI 입력*에서 프로그램 출력으로 임베디드 오디오를 전달하고 Dante 네트워크 오디오로 임베딩/디임베딩할 수 있는 기능을 추가합니다.

2개의 DisplayPort 1.2 입력 커넥터를 추가합니다.

PDS-4K에는 미국 특허 7747725, 8005939, 7978696, 8171152, 유럽 특허 2255541, 중국 특허 ZL200780026677.0 및 기타 출원 중이거나 발행된 기타 특허에 따라 Audinate Pty Ltd.의 라이선스가 포함됩니다 (www.audinate.com/patents 참조)

기술 사양**PDS-4K 오디오 및 DISPLAYPORT 1.2 입력 카드**

일반 사양	
커넥터	2x DisplayPort 1.2 입력 2x RJ-45(단테)
해상도	3840x2400p @60
색도	10비트
컬러 샘플링	4:4:4
HDCP	1.x
신호 용량	660MHz
오디오 채널	입력 또는 출력당 2개
오디오 샘플 속도	48Khz
오디오 비트 심도	16비트 또는 24비트
오디오 형식	PCM
AES 67 지원	지원
Dante 채널 수	64개 입력 x 64개 출력(입력 또는 출력당 2채널)
기능	출력을 특정 입력, Dante 오디오 중에서 선택하거나 비디오에 맞추도록 선택 가능 Dante에 PGM 오디오 반환 모든 입력은 Dante로 전송

작성일: 17 May 2023

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.barco.com에서 확인하십시오.