# Carte d’entrée PDS-4K audio et DisplayPort 1.2

- **Ajoute le transfert audio et la capacité Dante au système**

Permet au PDS-4K de transmettre l'audio intégré de l'entrée HDMI/DisplayPort/SDI* aux sorties des programmes et de l'intégrer/le dissocier vers l'audio en réseau Dante.

- **Ajoute deux connecteurs d'entrée supplémentaires**

Ajoute deux connecteurs d'entrée DisplayPort 1.2.

PDS-4K inclut la licence Audinate Pty Ltd en vertu des brevets des États-Unis 7747725, 8005939, 7978696, 8171152, du brevet européen 2255541, du brevet chinois ZL200780026677.0 et d'autres brevets en instance ou délivrés. Voir www.audinate.com/patents

| Spécifications techniques | CARTE D'ENTRÉE PDS-4K AUDIO ET DISPLAYPORT 1.2 |
|---|---|
| **Spécifications générales** | |
| Connecteurs | 2 x entrées DisplayPort 1.2<br>2 x RJ-45 (Dante) |
| Résolution | 3840x2400p à 60 |
| Profondeur des couleurs | 10 bits |
| Échantillonnage des couleurs | 4:4:4 |
| HDCP | 1.x |
| Capacité du signal | 660 MHz |
| Canaux audio | 2 par entrée ou sortie |
| Taux d'échantillonnage audio | 48 kHz |
| Profondeur binaire audio | 16 bits ou 24 bits |
| Format audio | PCM |
| Prise en charge du protocole AES 67 | Oui |
| Nombre de canaux Dante | 64 entrées x 64 sorties (2 canaux par entrée ou sortie) |
| Caractéristiques | Sorties sélectionnables parmi entrée spécifique, audio Dante ou Audio suit la vidéo<br>Retour audio PGM vers Dante<br>Toutes les entrées transmettent vers Dante |

**Crée le : 17 May 2023**

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.