

PDS-4K 音频和 DisplayPort 1.2 输入卡



- 为系统添加音频直通和 Dante 功能
- 添加两个输入连接器

新增了 PDS-4K 将嵌入音频从 HDMI™/DP 接口/SDI 输入传递到节目输出以及嵌入/解嵌到 Dante 网络音频的功能。

添加两个 DisplayPort 1.2 输入连接器。

PDS-4K 包括 Audinate Pty Ltd 根据美国专利 7747725、8005939、7978696、8171152、欧洲专利 2255541、中国专利 ZL200780026677.0 和其他正在申请或已颁发的专利授予的许可，请参阅 www.audinate.com/patents

[点击此处 查阅 PDS-4K 用户指南。](#)

技术规格

PDS-4K 音频和 DISPLAYPORT 1.2 输入卡

一般规格

连接器	2x DP 接口 1.2 输入 2x RJ-45 (Dante)
分辨率	3840x2400p @60
灰阶	10 位
颜色采样	4:4:4
HDCP	1.x
信号容量	660 MHz
音频通道	每个输入或输出附 2 个
音频采样率	48 Khz
音频位深	16 位或 24 位
音频格式	PCM
AES 67 支持	是
Dante 通道数	64 个输入 x 64 个输出 (每个输入或输出 2 通道)
特性	可在特定输入、Dante 音频或音频视频之间选择输出 PGM 音频返回 Dante 所有输入都传输到 Dante

生成于: 08 Nov 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。