

Счетверенная выходная плата DisplayPort 1.2



- Четыре разъема DisplayPort 1.2
- Поддержка до 4 выходов 1600p при 60 кадр./с или 2 выходов 4K при 60 кадр./с/UHD на плату (один кабель)
- Соответствие требованиям HDCP 1.4
- Поддержка VESA/CEA и пользовательских синхронизаций
- Автоматическое распознавание и настройка выхода

Технические характеристики**СЧЕТВЕРЕННАЯ ВЫХОДНАЯ ПЛАТА DISPLAYPORT 1.2**

Общие характеристики	
Присоединители	4 полноразмерных разъема DisplayPort
Разрешение	до 2 выходов 4096 x 2160 при 60 кадр./с
Глубина цветности	8 бит; 10 бит; 12 бит (DL или ниже)
Дискретизация цветов	до UHD при 60 кадр./с 4:2:2 10 бит
HDCP	Совместимость с HDCP 1.x
Мощность сигнала	660 МГц
Особенности	Режим вращения и разветвления

Создано: 08 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO