

Телевидение и радио (JAO SW-CL-TVR)

Прикроватное программное обеспечение для развлечений пациента

Более комфортные условия для пациента

С помощью программного обеспечения Varco для прикроватных устройств пациенты во время лечения могут смотреть и слушать свои любимые теле- или радиопередачи. Прекрасный способ скрасить их пребывание в медучреждении! С помощью теле- и радиомодуля любой телевизионный или радиоканал можно транслировать через терминал IP-телевидения.

Эти программы могут распространяться свободно или в зашифрованном виде. Решение Varco включает возможность централизованной расшифровки зашифрованных программ. Телеканалы можно предоставлять бесплатно или за плату. Также возможны пакеты, например содержащие часть бесплатных каналов, а остальные платные.

Возможности программного обеспечения Varco для теле- и радиотрансляции:

- Телевидение (окно предварительного просмотра, полноэкранный режим, регулировка громкости)
- Радио (регулировка громкости, предварительный просмотр каналов...)

- Выставление счетов за телевидение и радио (обзор приобретенных пакетов)
- Аппаратные кнопки (переключение каналов вверх/вниз, регулировка громкости...)

Программное обеспечение Barco для прикроватных устройств идеально подходит для использования с линейкой интеллектуальных терминалов JAO компании и работает с самыми разными системами и оборудованием сторонних производителей.

Технические характеристики

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО (JAO SW-CL-TRV)

Общие характеристики

Требуются лицензии	JAO SW-SL-JCM (JAO Community Manager – серверная лицензия) – один раз JAO SW-CL-BAS (базовая конфигурация) – для каждого клиента По отдельному заказу: JAO SW-SL-BIL (серверная лицензия, которая разрешает выставление счетов на такие услуги как телевизор и радио). Если эта лицензия не приобретена или не активна, все услуги всегда бесплатны.
Требования	Теле-и радиопередачи должны приниматься как многоадресные потоки через локальную сеть. Потоки могут передаваться в сеть поставщиком или местной передающей станцией. Сеть обычно принимает потоки через DVB-S, DVB-T, DVB-C или кодирует аналоговый сигнал.
Видео	Поддерживаемые видеоформаты: MPEG2 H.264 (декодирование зависит от оборудования)
Звук	Поддерживаемые аудиоформаты: Звук MPEG
Платформы	Мультимедийный терминал (MMT) Цифровая приставка (STB)
Контейнер	Поддерживаемые форматы контейнеров: MPEG TS (Single Program Transport Stream)
Сеть	Многоадресная передача через UDP
Цифровая приставка	В цифровой приставке Amino H140 должно быть установлено ПО Firmware 2.1.3 (Opera 10)
Техническое обеспечение	Поддерживаемое оборудование и системы сторонних производителей: JAO ST-150A (Barco) JAO ST-154A (Barco) JAO ST-170A (Barco) JAO ST-185A (Barco) Aminet H140 (Amino)

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

