

OV-815

80 英寸SXGA+ DLP™ 投影模块



高级显示质量

- 高对比DLP™技术
- 量身定做亮度，对比度和大视角，提供更大的可读性
- 鲜艳色彩
- 6 Sense技术带来拼接显示系统超凡且持久的均匀性

可靠性和生命周期可维护性

- 设计易于保养和维护
- 从灯到屏幕均具有高可靠性的耐用组件
- 双冗余灯提供 100% 可靠性
- 当系统运行时易于从系统背面替换灯
- 100% 密封光学引擎，防止粉尘污染
- 快速以太网通信允许访问冗余投影，以便直接控制和配置
- 巴可公司的 灯保用程序允许有效控制运营成本

灵活性

- 设计组成任意尺寸的视频墙，直线或曲线设置
- 需要更小的安装深度

- 创新模块化概念易于构建和设计

集成式系统

- Barco 拼接显示系统控制管理器软件附带拼接显示系统的中央图形概览
- 将单独投影模块集成到单一显示器

技术规格

OV-815

一般规格		
分辨率	SXGA+ (1400 x 1050 像素)	
绝对分辨率	22 dpi	
亮度	125 (120 瓦时) / 140 (132 瓦时) / 190 (180 瓦时) cd/平方米	
亮度	1000 @ 6500K @ 132W	
对比度	5100:1	
颜色	100% EBU	
显示技术	背投 DLP	
白点色温	6500 K 自然光照 (背景墙 3200 K 特殊选项)	
DMD芯片	1400 x 1050 像素 0.95 英寸 ±12°倾斜 Darkmetal III LVDS MTBF (平均无故障时间): 650,000 小时 使用时间: 100,000 小时	
图像保留	无图像残留或老化	
像素精确度	PixelTrue 显示屏显示如输入像素般逼真像素, 无缩放或平滑特效	
光源	<ul style="list-style-type: none"> · 灯冗余: 配备冗余电源的冷待机或热待机 · 通过自动适应灯故障实现自动灯效 · 更换灯: 可热更换缺陷灯, 且无图像损失 · 灯开关: 通过动态反馈亮度和色彩, 将视频墙重新调整至等效性能 · 灯开关时间: 少于 1.5 秒 · I 型灯: 智能灯包含 AO 灯的使用寿命信息和光谱 	
光源使用期限	120W: 10000 小时 132W: 6000 小时 180W: 6000 小时 (在 IEC 61947-1 测试条件下的灯制造商规格)	
色轮	色盘盒平均维修时间少于 5 分钟 3 倍速, 可更好地呈现图像 空气轴承使用寿命为 50000 小时	
电源	100-240 VAC, 60-50Hz	
电源	冷待机	热待机
	(瓦)	
	120 瓦	小于 250
132 瓦	小于 390	小于 430
散热	冷待机	热待机
	(BTU/小时)	
	120 瓦	小于 850
132 瓦	小于 1325	小于 1375
输入/输出	双 DVI-D 输入 / 双 DVI-D 输出 (带环通功能)	

技术规格

OV-815

像素时钟	165 Mhz
输入频率	多同步 30Hz-75Hz
同步锁相	是 频率范围: 49-61 Hz
支持分辨率	VGA、SVGA、XGA、SXGA、SXGA+、UXGA, 1080p DVI-D 格式 (带定标器)
花边显示	是
调整比例	上下缩放 (可选)
巴可墙控制管理器	<ul style="list-style-type: none">· 在操作员 PC 上进行视频屏幕墙图形化显示· 将独立的视频屏幕墙模块集成进单个显示屏, 支持 a.o. Sense⁶· 客户端 - 服务器架构为集中视频屏幕墙逻辑提供多点多级访问· 瞬间运行状态和问题解答· 各种设置配置· 操作员进行屏幕墙控制· 多级访问
直接以太网连接	<ul style="list-style-type: none">· 通过标准的以太网浏览器进行视频屏幕墙模块设置与 CAT5 线控制。· 以太网支持轻松快速地进行固件升级
自动诊断	低水平投影机自检
集成第三方设备	通过基于 SOAP 的 API 实现不同设备外部视频屏幕墙控制
尺寸	<ul style="list-style-type: none">· 对角线: 额定 80 英寸· 宽: 1600 毫米 / 63 英寸· 高度: 1200 毫米 / 47.2 英寸· 深度: 862.5 毫米 / 34 英寸· 完整厚度: 1023 毫米 / 40.3 英寸· 宽高比: 4:3· 插座高度: 875-1000-1200 毫米 / 34.5 英寸 -39.4 英寸 -47.2 英寸· 插座高度 (更小) = 640 毫米, 如要求可提供 550 毫米 / 25.2 英寸, 如要求可提供 21.7 英寸· 重量: 131.3 千克 / 289 磅

生成于: 16 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。