

# Карта с четырьмя выходами DisplayPort 1.2



- Четыре разъема DisplayPort 1.2
- Поддержка до 4 выходов 1600p при 60 кадр./с или 2 выходов 4K при 60 кадр./с/UHD на плату (один кабель)
- Соответствие стандарту HDCP 1.4
- Поддержка VESA/CEA и пользовательских синхронизаций
- Автоматическое распознавание и настройка выхода

**Технические характеристики****КАРТА С ЧЕТЫРЬМЯ ВЫХОДАМИ DISPLAYPORT 1.2****Общие технические характеристики**

<b>Соединители</b>	4 полноразмерных разъема DisplayPort
<b>Разрешение</b>	до 2 выходов 4096 x 2160 при 60 кадр./с
<b>Глубина цвета</b>	8 бит; 10 бит; 12 бит (DL или ниже)
<b>Характеристики</b>	Режим вращения и разветвления
<b>Дискретизация цветов</b>	до UHD при 60 кадр./с 4:2:2 10 бит
<b>HDCP</b>	Совместимость с HDCP 1.x
<b>Мощность сигнала</b>	660 МГц

**Specifications when used with Encore3**

<b>Connectors*</b>	4 полноразмерных разъема DisplayPort
<b>Resolution*</b>	Поддержка до 4, разрешение 4096x2160, при 60 Гц
<b>Color depth*</b>	8-бит; 10-бит; 12-бит
<b>Color sampling*</b>	до UHD при 60 кадр./с 4:2:2 10 бит
<b>HDCP*</b>	Совместимость с HDCP 1.x (два верхних разъема)
<b>Signal capacity*</b>	до 4096x2160 при 60 Гц
<b>*</b>	Спецификация при использовании с Encore3

Создано: 23 Dec 2025

© 2025 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**