

# DisplayPort 1.2 Quad-Ausgangskarte



- Vier DisplayPort 1.2-Anschlüsse
- Unterstützt bis zu 4x 1600p@60, oder 2x 4K@60p/ UHD pro Karte (ein Kabel)
- HDCP 1.4-konform
- Unterstützung für VESA/CEA und benutzerspezifische Zeitsteuerungen
- Automatische Erfassung und Konfiguration der Ausgänge

**Allgemeine Daten**

Anschlüsse	4x DisplayPort-Anschlüsse, volle Größe
Auflösung	bis zu 2x 4096 x 2160 bei 60p
Farbtiefe	8 Bit; 10 Bit; 12 Bit (DL oder niedriger)
Funktionen	Rotations-und Verteilermodus
Farbsampling	bis zu UHD bei 60p 4:4:4 10 Bit
HDCP	HDCP 1.x-kompatibel
Signalkapazität	660 MHz

**Specifications when used with Encore3**

Connectors*	4x DisplayPort-Anschlüsse in voller Größe
Resolution*	Unterstützt bis zu 4x 4096x2160 @60Hz
Color depth*	8-Bit; 10-Bit; 12-Bit
Color sampling*	Bis zu UHD@60p 4:4:4 10-bit
HDCP*	HDCP 1.x-konform (die beiden oberen Anschlüsse)
Signal capacity*	Bis zu 4096x2160 @60Hz
*	Spezifikation bei Verwendung mit Encore3

Generiert am: 23 Dec 2025

© 2025 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).