

TransForm NGX-410

强大的X.11显示器控制器，实现多达64个高清输出

- 原生X.11-Server技术
- 无限制地使用整个视频墙（所有X.11应用）
- 巴可公司独特的多指针扩展
- 结合巴可公司视频墙，实现上限64个高清输出

巴可公司的TransForm NGX-410显示器控制器是一款强大的视频墙控制器，非常适合用于高达64 HD显示器的视频墙。

系统的设计以Linux OS和原生X-Server技术为基础，能够消除仿真系统的任何不兼容或性能问题，使系统成为所有类型的X.11客户端和应用程序的理想显示器控制器。

采用独特的X.11扩展，性能成熟，没有问题

系统以标准X.11的功能为基础，具有强大的功能扩展性，例如巴可公司独特的多指针扩展XMS——在一个视频墙上支持多个操作者操作，IP流传输解码——使用巴可公司的ProServer功能，在视频墙上显示流传输IP视频（h.264、mpeg4、mpeg2）和网络传输的桌面内容。系统成熟且坚固耐用的设计确保轻松安装和全天候无故障运行。

功能：

- 原生X-Server技术
- 无限制地使用整个视频墙（X.11应用）
- 巴可公司独特的多指针扩展
- 结合巴可公司视频墙，实现上限64个高清输出
- 通用IP流视频解码
- Intel (R) Core (TM) i7六核处理器，用于并发的应用处理和基于软件的媒体解码
- 设置和操作简单
- 坚固、可靠
- 技术成熟

DynamicPDF

技术规格

TRANSFORM NGX-410

一般规格											
操作系统	Linux										
软件	原生X11R7服务器										
CPU	Intel Core i7 Hex Core处理器										
CPU频率	3.3 GHz (up to 3.6GHz)										
内存	8 GB RAM										
硬盘	128 GB Solid-State Disk SSD										
光学驱动器	DVD R/W										
网络	2x 1Gb/s LAN Up to 2 additional 1 Gb/s LAN interfaces (optional)										
显卡	更多4个高性能4chDisplayPort 1.2 NVidia Quadro系列显卡 (可配置) (通过附带/可选的适配器支持DVI-D SingleLink/DualLink)										
输出	Up to 16x 4k/UHD displays (configurable option) Up to 64x HD displays using Barco loop-through displays (configurable option)										
输入	更高24个串流视频IP视频源H.264、MPEG-4、MPEG-2										
波形因数	用来容纳19"机架的4U机壳										
电源	100-240V, 50/60Hz, 800W, 冗余, 热插拔										
功率消耗	更大690瓦标准值 (取决于配置)										
温度范围	0°-40°C 32°-104°F										
湿度	更大80% (非冷凝)										
噪音级别	更大48dbA (在1m/32.8 ft的距离、22°C/72°F的温度下测量)										
校准	CE, CB, IEC 609501, ETL, CCC, BIS, FCC Class A Regulatory Model Id: NGP-410										
可用型号	Order No. R983841003 NGX-410 Display Controller (configurable)										
许可	<table border="1"> <thead> <tr> <th>订单号</th> <th>许可描述</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R9805499</td> <td>NGX.11显示器控制器基础许可 (强制性, 每个显示器控制器一个)</td> </tr> <tr> <td>R9805598</td> <td>NGX.11XMC多指针许可 (可选, 每个显示器控制器一个)</td> </tr> <tr> <td>R9805705</td> <td>NGX.11 IP流传输解码许可 (可选, 每个源一个)</td> </tr> <tr> <td>R9805599</td> <td>NGX.11输出许可 (每个显示器一个)</td> </tr> </tbody> </table>	订单号	许可描述	R9805499	NGX.11显示器控制器基础许可 (强制性, 每个显示器控制器一个)	R9805598	NGX.11XMC多指针许可 (可选, 每个显示器控制器一个)	R9805705	NGX.11 IP流传输解码许可 (可选, 每个源一个)	R9805599	NGX.11输出许可 (每个显示器一个)
订单号	许可描述										
R9805499	NGX.11显示器控制器基础许可 (强制性, 每个显示器控制器一个)										
R9805598	NGX.11XMC多指针许可 (可选, 每个显示器控制器一个)										
R9805705	NGX.11 IP流传输解码许可 (可选, 每个源一个)										
R9805599	NGX.11输出许可 (每个显示器一个)										

生成于: 24 Feb 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。